

## **Anwendungshinweise für die Anbindung an Fremdsysteme via Modbus TCP**

Product-Type: Battery Storage „STORAC 2/6“

Product-Type: Battery Storage „STORAC 4/10“



Folgende Datenpunkte stehen zur Verfügung:

Adr.	Fkt-Code	Name	Type	Scale	Unit	Possible Values
1	0x03	SOC	Int	1	%	-50 ... 100
2	0x03	Status	Int	1	-	0 = Aus 1 = Initalladung 2 = Warten 3 = Laden 4 = Entladen 5 = Handbetrieb 6 = Fehler 7 = schwerwiegender Fehler 8 = Nachlauf 9 = Selbsttest 10 = Selbstentladung 11 = Keine Serververbindung 12 = Standby 13 = blockiert 14 = Notstrom
3	0x03, 0x06, 0x10	Betriebsmodus	Int	1	-	0 = Aus 1 = Laden 2 = Entladen 3 = Initalladung 4 = Auto
4	0x03	Aktuelle Leistung	Int	1	W	- 5000 ... 5000 W
5	0x03	Alarm	Int	1	-	0 = Kein Alarm 1 = Alarm vorhanden
6	0x03, 0x06, 0x10	Leistungsanforderung	Int	1	W	0 ... 5000 W

AN Nummer	009	Versionsnummer:	a
Freigegeben:	14.03.2024	Freigabe durch:	PSM